

WiFi Upgrade Switch

WiFi-Nachrüst-Schalter

Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Руководство по эксплуатации

RUS

Istruzioni per l'uso

I

Gebruiksaanwijzing

NL

Οδηγίες χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Használati útmutató

H

Návod k použití

CZ

Návod na použitie

SK

Manual de instruções

P

Kullanma kılavuzu

TR

Manual de utilizare

RO

Bruksanvisning

S

Käyttöohje

FIN

Работна инструкция

BG

1. Забележки за безопасност

Вниманив



- За предотвратяване на токов удар в устройството, моля, изключете мрежовото напрежение (изключете прекъсвача). При неспазване на указанията за инсталиране може да предизвикате пожар или други опасности.
- Инсталирането трябва да се извършва само с вградена стенна разпределителна кутия от търговската мрежа с минимална дълбочина от 60 mm.
- При свързване към клемите на уреда обърнете внимание на допустимите проводници и тяхното сечение.
- Следете внимателно електрическата схема!

Забележка



Превключвателят е част от инсталацията на сградата. При планирането и монтирането трябва да се спазват стандартите и правилата на съответната държава. Експлоатацията на уреда е допустима само в мрежа с променлив ток 230 V 50 Hz. Дейности по мрежа 230 V могат да се извършват само от сертифициран във Вашата държава електротехник. При това трябва да се спазват валидните правила за предотвратяване на злополуки.

- Продуктът е предвиден само за употреба в сградни.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате продукта. Оставете всякаква техническа поддръжка на компетентните специалисти.
- Не продължавайте да използвате продукта, ако той има очевидни повреди.
- Пускайте в експлоатация и ползвайте само със затворени предпазни капацити.
- Не трябва да се използват метални капацити.

2. Пускане в експлоатация

- Изтеглете приложението **Hama Smart Solution** от Apple App Store или Google Play Store
- Отворете приложението **Hama Smart Solution**
- Като първи потребител трябва да се регистрирате и да създадете нов профил. Ако вече имате профил, влезте в Вашите данни за достъп
- След монтажа на WiFi превключвателя (от специалист) свързаната лампа мига бързо и се чува щракването на релето. Ако тя не свети или мига бавно, последователно я изключете и включете 3 пъти със свързания светлинен превключвател.
- Сега кликнете в горния десен ъгъл + на приложението и изберете **Превключвател**.
- Потвърдете, че уредът мига бързо.
- Сега въведете името на Вашата WiFi мрежа и паролата, след което потвърдете.
- Сега превключвателят се свързва.
- След успешно добавяне може да настроите, управлявате и конфигурирате WiFi превключвателя чрез приложението.

Забележка: Монтаж на контакта



- След като WiFi превключвателят е добавен в приложението по описания по-горе начин, той може по желание да бъде монтиран и зад контакт. Тогава контактът ще може лесно да се включва или изключва през приложението или с глас.
- Моля при употреба зад контакт да имате предвид, че максималният ток се ограничава до 10 A, а мощността — до максимум 2300 W.
- Веднъж свързан, WiFi превключвателят не изчезва от приложението дори и при прекъсване на тока.

Забележка: Рестартиране в режим на вдвояване



За рестартиране в режим на вдвояване WiFi-Upgrade превключвателят трябва предварително да е свързан към превключвател (напр. стенов превключвател). След това включете и изключете бързо 3 пъти Upgrade превключвателя. Сега той отново е в режим на вдвояване.

3. Изключване на гаранция

Хама ГмБХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

4. Декларация за съответствие



С настоящото Hama GmbH & Co KG декларира, че типът радиосистема [00176556] съответства на основните изисквания на директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес: www.hama.com -> 00176556 -> Downloads

5. Технически данни

| | |
|--|----------------|
| Входящо напрежение | 230 V ~, 50 Hz |
| Максимална входяща мощност | 2300 W |
| Радиочестотен диапазон / Радиочестотни диапазони | 2,4 GHz |
| Излъчена максимална мощност на предаване | 60 mW |

Забележка



Подробно упътване за обслужване ще намерите на адрес www.hama.com

hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00176556/02.19