


Въздушни пускатели серия VCX2

1. Приложение

Магнитният starter серия VCX2 се използва главно във вериги с променлив ток 50 или 60Hz, напрежение до 550V за включване и изключване на вериги на големи разстояния, както и за често стартиране и управление на двигатели. Той се отличава с компактни размери, ниско тегло, малка консумация на енергия, висока ефективност, безопасна и надеждна работа. Съответства на IEC947-4-1.



VCX2-09,12,18



VCX2-25,32


2. Характеристики

Тип	Номинален ток (A)	Максимална мощност AC3 (kW)						Термично реле (A)
		220/230V	380/400V	415V	440V	500V	660/690V	
VCX2-9	9	2.2	4	4	4	5.5	5.5	JR28 D1312 JR28 D1314
VCX2-12	12	3	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	JR28 D1316
VCX2-18	18	4	7.5	9	9	10	10	JR28 D1321
VCX2-25	25	5.5	11	11	11	15	15	JR28 D1322 JR28 D2353
VCX2-32	32	7.5	15	15	15	18.5	18.5	JR28 D2355
VCX2-40	40	11	18.5	22	22	22	30	JR28 D3353 JR28 D3355
VCX2-50	50	15	22	25	30	30	33	JR28 D3357 JR28 D3359
VCX2-65	65	18.5	30	37	37	37	37	JR28 D3361
VCX2-80	80	22	37	45	45	55	45	JR28 D3363 JR28 D3365
VCX2-95	95	25	45	45	45	55	45	JR28 D3365


3. Габаритни и монтажни размери




VCX2-40~95



VCX2-09
VCX2-12
VCX2-18



VCX2-25
VCX2-32



VCX2-40
VCX2-95