



Ръководство за употреба

Мултифункционалното реле за време H3CR-A8





Мултифункционалното реле за време H3CR-A8 намира приложение в различни области на автоматизиране на производствени процеси. Има много обхвати на действие:

- от 0 до 1,2s от 0 до 1,2min от 0 до 1,2h от 0 до 12h
- от 0 до 3s от 0 до 3 min от 0 до 3h от 0 до 30h
- от 0 до 12s от 0 до 12min от 0 до 12h от 0 до 120 h
- от 0 до 30s от 0 до 30 min от 0 до 30 h от 0 до 300 h

Изборът на стойността става чрез потенциометър, смяната на обхватите става чрез двата превключвателя в долната част на релето. В горния десен ъгъл се намира превключвател, чрез който се избира режима на работа:

- **MODE A** - закъснение при включване
- **MODE E** – интервал

Технически данни:

Захранващо напрежение	100~240VAC
Изход	8-пинов куплунг (PF083A)
Контакти	2NO + 2NC
Товароносимост	5A/250VAC
Светлинна индикация	POWER и OUT
Температура	-10 до 55°C
Влажност	от 35 до 85%
Габарити	(48x48x75) mm

Изходи - 2NO и 2NC 5A/250VAC активен товар (Ако е необходимо да се управлява по-мошен активен товар или индуктивен или капацитивен товар, се използва допълнително реле-контактор със съответстващи параметри).



Монтаж и експлоатация:

- Релето за време може да се монтира на куплунг за еврошина. Между клемма 1 и 7 се подава захранващо напрежение 220VAC. Преди да подадете захранване на релето за време, настройте желаните от Вас времеви интервал и желаните режим на работа.
- Таймерът има две контактни групи с релейни изходи. Първа група- NC контакт между клемми 1 и 4 и NO контакт между клемми 3 и 1. Втора група – NC контакт между клемми 8 и 5 и NO контакт между клемми 6 и 8.
- Устройството е предназначено за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.
- Релето за време да се монтира от правоспособен техник!
- Устройството да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие!



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.