

Спецификация на продукт

Спецификации



Зарядна станция за електромобили, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xAtt. кабел, 7.4-11-22kW, 16-32A

EVB4S22NC0

Заглавна страница

Обхват / Гама	Schneider Charge Pro
Наименование на продукта	Schneider Charge Pro
Тип продукт или компонент	Станция за зареждане
Описание на полюсите	1P or 3P
Тип монтаж	Стенен монтаж #N/A
Монтажна подпора	Пиедестал, поръчва се отделно
Тип инсталация	На закрито/на открито
номинална изходна мощност	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
тип на изходния сигнал	#N/A T2 Отдолу 7 m
Система за контрол на достъпа	Свободен достъп Значка MIFARE DESFire EV1 Значка MIFARE DESFire EV2 Значка MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Предоставено оборудване	1 у-во за откриване на остатъчен постоянен ток (RDC-DD) Вграден 1 Wi-Fi module Вграден 2 Ethernet interface module Вграден 1 iMNx спомагателен контакт Вграден
Тип защитно устройство	У-во за откриване на остатъчен постоянен ток (RDC-DD) - 6 mA
[Us] номинално захранващо напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Система за заземяване	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
брой входове	1
вид на входния сигнал	Спомагателен за динамично управление на енергията NO contact Спомагателен за динамично управление на енергията NC contact Anti-tripping module за динамично управление на енергията
Тип управление	1 Бял Бутон

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Локална сигнализация	#N/A: LED (Син) Error: LED (червен) На разположение: LED (зелен) Start: LED (Бял) Reserved: LED (Оранжево)
Височина	418 mm
Широчина	292 mm
Дълбочина	119 mm
Нето тегло на продукта	7 kg
Цвят	Черен (RAL 9005)
Стандарти	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
Продуктови сертификати	CE UKCA EV Ready 2.0A
максимален захранващ ток	32 A
Вид комуникационна мрежа	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
Протокол на комуникационния порт	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
Комуникационни услуги	JSON интелигентно зареждане
MID energy meter	Без
4G modem	Без

Околна среда

Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK10
Температура на околния въздух при работа	-30...50 C
температура на околната среда за съхранение	-40...85 C
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	0...2000 m

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	30,000 cm
Широчина на пакет 1	39,500 cm

Дължина на пакет 1	58,000 cm
Тегло на пакет 1	9,930 kg
Тип пакет 2	P12
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	102,000 cm
Широчина на пакет 2	80,000 cm
Дължина на пакет 2	120,000 cm
Тегло на пакет 2	131,000 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт
Use Better	
Материали и опаковане	
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Use Again	
Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE Label	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.