

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Мостова № 3
Телефон: (032) 643 216

Факс: (032) 643 217
E-mail: info@vikiwat.com
Web: www.vikiwat.com

Инструкция за монтаж, експлоатация и безопасност на електронен, еднофазен, директен, еднотарифен, контролен, електромер ADM25SC, 5A (30A), 230 VAC



Преди да монтирате или да включите за експлоатация, моля прочетете внимателно тази инструкция.

Общи сведения:

Моделът ADM25SC е идеален за контрол на консумацията на енергия за домашни цели. Дигиталният монофазен еднотарифен електромер е предназначен за директно измерване на активна енергия, предвиден е за монтаж на DIN шина. Електромерът директно и точно измерва консумацията на активна енергия на еднофазни електрически вериги и напълно съответства на международният стандарт EN 62052. Характеризира се с компактност, ниско тегло, лесна инсталация и универсално приложение. **Електромерът се използва като контролен уред.**

Основни характеристики:

Модел: ADM25SC

Вид: цифров

Тип: АС, монофазен

Брой фази: 1

Работен обхват на напрежение: 184 VAC - 265 VAC

Работен обхват на тока: 0.02A – 25A

Номинален ток: 5 A

Максимално допустим ток: 30 A

Стартиращ ток на задействане: 0.015A ($\cos\phi=1$)

Максимално допустима мощност: 6 kVA

Собствена консумация: < 2 VA

Работна честота: 50 Hz $\pm 10\%$

Регистриране на хармоници: до 7kHz

Работна температура: от - 20 °C до + 65 °C

Работна влажност: средно 75%

Монтаж: Шина DIN EN50022 35mm

Разреденост на дисплея: 6+1 разряда (999999.1 kWh)

LED индикация:

- индикаторът свети в зелено, когато уреда е без товар;
- когато индикаторът мига, консумацията е ниска - до средна;
- когато индикаторът свети в червено, товара е по-голям.

